Istruzioni rimozione software Fototaxi dalla chiave USB 1gb Rikorda



La chiave in questione contiene del software pre - caricato da Rikorda che non è possibile rimuovere manualmente. Per fa ciò e rendere la chiave anche compatibile anche con i sistemi Mac OS, si rende necessario l'ausilio di un semplice programma di rimozione.

Seguire le istruzioni riportate di seguito se si desidera procedere alla rimozione sopra indicata, Rikorda non si assume nessuna responsabilità per danni totali o parziali causati da questo programma "UdiskTools" fornito e dal suo uso improprio.

- 1, Scaricare il programma "Rikorda USB Remover 1.0.4." dal sito http://www.rikorda.it/download/Rikorda-USB-Remover.exe e salvarlo sul vostro computer.
- 2, Lanciare il pacchetto Rikorda-USB-Remover.exe dalla posizione in cui lo avete scaricato.

	🗟 Archivio auto-estraente WinRAR 📃 🗖 🔀	
Scegliere una cartella a voi congeniale per lo scompattamento del pacchetto. NON scegliere la cartella DESKTOP	 Premi il pulsante Installa per iniziare l'estrazione. Il pulsante Sfoglia ti permette di selezionare la cartella di destinazione con l'ausilio di una visualizzazione a ramificazione. Puoi inoltre inserire il percorso manualmente. Se la cartella di destinazione non esiste, essa verrà creata automaticamente prima dell'estrazione. 	()
Premere "Installa"	Catella di destinazione Catella di destinazione Avanzamento installazione Installa Annulla	

3, Inserire la chiave USB Rikorda, attendere, se avviene, l'avvio del nostro software. Quindi chiuderlo.

4, Al termine, da risorse del computer, entrare nella cartella "Rikorda USB Remover" presente nella cartella dove



	🔒 UdiskTools (Ve	rsion 1.0.4.0b)			
	Manuf Progress M	anuf Setting Factory Setting			
	Setting Infomation				
	FlashModel:	HY27U108862M_168	Partition:	Removable(1024MB)	
	Scan Level:	USB2.0	ELL Bytes:	Flash Disk	
	Channel	- Progress Information			
Selezionare:	1 (R:)	Chips=1 Model=HY27UT088G2	M_1GB FlashID=AD	DD314A5 Single Channel	Start All
MANUF SETTING	2				
	3				<u>S</u> top All
	4				
	5				<u>Eject Disk</u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				Help
	15				Evit
	16				Exit
	🔒 UdiskTools (Ve	rsion 1.0.4.0b)			
	Manuf Program Má	anuf Setting Exctory Setting			
	C Flash Setting		Partit	ion Setting	
	Flash Model: HY	27UT088G2M_1GB	Capac	city: 1024	1
		Manual Select Flash Chips: 🔤	Partiti Count	on 🚺 🔽 🚽	
Selezionare:	۲	Single Channel 🛛 Dual Channel	Partit		
Scan Level:	Format Setting		Type:	On OCOMOM BOOL Type. Not Support	
Level2, quick Speed	Scan Level: Le	vel 2, Quick Speed 🛛 Cycle Defa	ult 💌 🗛		
• ECC Bytes:	ECC Bytes: Op	en None(Recomme V Only S	can Bad Assign		
Open None (recommend)	Scan Region: 0	Block (Bad		
Open None (recommend)	0	Block (Good Partit	ion 2 	
	Blocks:	Blocks Default	Type:		ectEncrypt
Al termine cliccare Apply	Product Infomation	Product	Assign	n: U (MB) Volume:	
	Vender Lode: U	Code:	Direct	iory:	
	Vender: US	B2.0 Product: Flash L	Partit	ion 3	
	LED Status: UP	F LED Freq: 12Hz	Partition Type:	on <a> Image: Removable Local Image: Write Prot	ect Encrypt
	SenalNo: UU	J0000001238	Assign	n: 0 (MB) Volume:	
	ShuenMode: ()	Auto O Lonst O Inc	Direct	tory:	
	Nominal 25	SMB 👽 Canacitu(MB): 0		_	
	Capacity:		Add Defau Passv	vord:	
	Grade List: NI		Delete		
				Apply	Cancel

	🔒 UdiskTools (\	/ersion 1.0.4.0b)			
	Manuf Progress	Manuf Setting Factory Setting			
Cliccare su Start All e	Setting Informat	ion HY27UT088G2M_1GB	Partition:	Removable(1024MB)	
attendere qualche	Scan Level:	Level 2, Quick Speed	ECC Bytes:	0 Bytes	
minuto fino al termine	Vender:	USB2.0	Product:	Flash Disk	
dell'operazione.	Channel	Progress Information			
Rimuovere la chiavetta	1 (R:)	Chips=1 Model=HY27UT088G2M	_1GB FlashID=ADI	0314A5 Single Channel	Start <u>A</u> ll
dal pc e reinserirla.	3				<u>Stop</u> All
					<u>Ej</u> ect Disk
	6				
	7				
	9				
	10				
	12				
	13				Heb
	14				
	15				Exit

Una nuova periferica verrà rilevata dal vs computer, verificate la funzionalità della chiave da risorse del computer. Questa operazione rende la chiave compatibile anche con sistemi Mac OS

Ogni modifica di questo documento, anche parziale, non consentita. Ver.1.0 Rikorda s.c.a.r.l. www.rikorda.it